11. Детализация для заказа

Пользователь	**Количество заказываемых единиц**	**Дата заказа**	**Телефон**

Типоразмер	□ NA8G-1600	□ NA8G-3200	□ NA8G-4000	□ NA8G-6300
Номинальный ток (In) A	□ 400 □ 630 □ 800 □ 1000 □ 1250 □ 1600	□ 1600 □ 2000 □ 2500 □ 3200	□ 2500 □ 3200 □ 4000	□ 4000 □ 5000 □ 6300 (отсутствует модификация 4P)
Тип установки	□ Выкатной	□ Стационарный (нет изделий такого типа с типоразмером более 4000 A)		
Вид подключения	□ Горизонтальное	□ Вертикальное	□ Переднее	□ Смешанное (вид подключения необходимо указать)
Количество полюсов	□ 3P	□ 4P		

Микропроцессорный контроллер	Установка параметров защиты	Значения заводских настроек: I_R = 1In, t_r = 2 с при 6I_R; I_{sd} = 8I_R, обратно-зависимая защита, t_{sd} = 0.4 с; I_i = 12I_n; OFF (в случае ON: если I_n > 1200 A I_g = 800 A; если I_n < 1200 A I_g = 0,5I_n). Если у пользователя имеются требования, отличающиеся от заводских настроек, укажите их числовые значения в строке ниже	
		Защита от перегрузки с длительной задержкой IR	Настройка рабочего тока___ In (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98, 1) Настройка времени срабатывания _____ с (1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30)
		Защита от короткого замыкания с малым временем задержки Isd	Настройка рабочего тока___ IR (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,1 0) Настройка времени срабатывания □ обратно-зависимое время защиты ___ с (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, OFF)
		Мгновенная защита от короткого замыкания	Настройка рабочего тока _____In (2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, OFF)
		Защита от замыкания на землю Ig	Настройка рабочего тока _____In Настройка времени срабатывания □ обратно-зависимое время защиты ___ с □ ограничение времени точной задержки ___ с
	Выбор типа	□ Стандартный (тип M) □ Многофункциональный (тип H)	
	Входное напряжение	□ 400 В перем. тока □ 230 В перем. тока □ 220 В пост. тока □ 110 В пост. тока □ 24 В пост. тока	
	Базовые функции	Трехсекционная защита от перегрузки по току Защита нейтрали или защита от короткого замыкания на землю Измерение напряжения Функция проверки Функция запроса / чтения памяти о наличии ошибок Функция самодиагностики	
	Дополнительные функции (данные функции добавляются по желанию пользователя и они должны соответствовать типу выбранного контроллера)	□ Защита от перегрузки по напряжению □ Защита от низкого напряжения □ Защита от повышенной частоты □ Защита от пониженной частоты □ Измерение дисбаланса напряжения □ Защита от неправильного чередования фаз □ Измерение напряжения □ Измерение частоты □ Измерение гармоник тока □ Измерение коэффициента мощности □ Измерение мощности □ Определение порядка чередования фаз □ Измерение степени дисбаланса напряжения □ Измерение электрической энергии □ Состояние контактов □ Функция замыкания/размыкания MCR □ Функция контроля нагрузки □ Функция формирования выходного сигнала на контактах □ Функция обмена данными □ Местная блокировка зоны короткого замыкания ZSI	
	Примечание: если изделие является многофункциональным контроллером, функции которого выбрал пользователь, то функция обмена данными и ей подобные являются базовой конфигурацией.		
Принадлежности для стандартной конфигурации	Расцепитель минимального напряжения	□ Мгновенное действие □ Временная задержка ___ с (1-2-3-4-5-6-7 с предусмотрена для типоразмера 1600, опциональная, но не настраиваемая; 0.5-1-3-5 с для типоразмеров 3200 и 63001, опциональная, но не настраиваемая) □ 400 В перем. тока □ 230 В перем. тока	
	Независимый расцепитель	□ 400 В перем. тока □ 230 В перем. тока □ 220 В пост. тока □ 110 В пост. тока	
	Электромагнит включения	□ 400 В перем. тока □ 230 В перем. тока □ 220 В пост. тока □ 110 В пост. тока	
	Двигательный привод	□ 400 В перем. тока □ 230 В перем. тока □ 220 В пост. тока □ 110 В пост. тока	
	Вспомогательный контакт	□ 4 переключающих контакта □ 5 переключающих контактов □ 6 переключающих контактов (только для типоразмера1600; не предусмотрены для постоянного тока) □ 3 НР и 3 НЗ □ 4 НР и 4 НЗ (типоразмеры 3200 и 6300)	
Принадлежности для опциональной конфигурации	Устройство блокировки в выключенном положении	□ Один автоматический выключатель комплектуется одним замком и одним ключом □ Два автоматических выключателя комплектуются двумя одинаковыми замками и одним ключом □ Три автоматических выключателя комплектуются тремя одинаковыми замками и одним ключом	
	Механическая блокировка	□ Механическая блокировка □ Блокировка стальным тросом □ Блокировка соединительным стержнем	
	□ Кнопочное блокирующее устройство □ Трехпозиционное блокирующее устройство для выкатного типа □ Блокировка двери □ Фазовый барьер		

Примечание: поставка дополнительных функций и дополнительных принадлежностей производится за отдельную плату.